

# ACTIVA PROFESSIONAL FLASH 70A

/ De professionele voeding voor diagnose en software-updates



/ De Activa Professional Flash levert de auto stroom tijdens de diagnose en bij software-updates. 70 Ampère zorgen voor volledige lading en startcapaciteit in slechts enkele minuten. De geïntegreerde interface zorgt ervoor dat het apparaat volledig toekomstvast is.

## PRODUCTINFORMATIE

- / Volautomatisch laden met behulp van Plug & Charge.
- / Draagbaar acculaadsysteem met robuuste, compacte behuizing voor het flexibel gebruik in de werkplaats.
- / Randbescherming voor extra stevigheid en bescherming tegen lakschade.
- / Voor het laden van alle lood startbatterijen (lood-zuur, lood-calcium, Ca/Ca, lood-zilver, gel, AGM, EFB, MF, hybride) en voor de voedingsspanning van de auto.
- / Alle functies (accucapaciteit, nominale spanning, servicefunctie, FSV/bufferfunctie, I-Check-functie) kunnen heel gemakkelijk via het display worden ingesteld.
- / Alle actuele laadgegevens (laadstroom, laadspanning, geladen Ah) worden overzichtelijk op het display weergegeven.
- / Gebaseerd op Active Inverter Technology.
- / Via de geïntegreerde USB-interface is de software van het laadapparaat snel te updaten.
- / Absoluut veilig voor auto, boordelektronica en accu door elektronische beveiliging, beveiliging tegen kortsluiting, elektronische beveiliging tegen ompolen, veiligheidsuitschakeling en thermische beveiliging tegen overbelasting.

## TOEPASSINGEN

### DIAGNOSE EN FLASHEN

/ Voeding van parallelverbruikers tijdens de diagnose en bij software-updates. Het acculaadsysteem biedt bij deze procedure met 70 Ampère maximale zekerheid.

### ACCU VERVANGEN

/ De voedingsfunctie zorgt bij het vervangen van accu's voor het behouden van gebruikersinstellingen in het voertuig.

### NETMODUS

/ Garandeert de externe voeding zonder ondersteuning van de accu.

### REFRESH-MODUS

/ Regeneert diepontladen accu's (desulfatering).

### SNELLADING

/ Krachtige volledige lading tijdens korte onderhoudstijden en het binnen enkele minuten opnieuw tot stand brengen van de startcapaciteit.

### I-CHECK (CONTROLLEREN VAN DE STROOMOPNAME)

/ Automatisch controleren van de stroomopname gedurende tien minuten voor ontladen accu's om vast te stellen of de accu defect is of nog kan worden gebruikt.

## TOEPASSINGSGBIEDEN

/ In de autowerkplaats (diagnosestelling, software-updates, showroom, beurzen, introducties).



Optioneel accessoire systeemkoffer



Optioneel accessoire muursteun

## TECHNISCHE GEGEVENS ACCTIVA PROFESSIONAL FLASH

ACCTIVA	PROFESSIONAL FLASH	PROFESSIONAL FLASH UCN	ACCT. PROFESSIONAL 30A UCN
Laadstroom / Boost-stroom	50 / 70 A	50 / 70 A	30 A
Accucapaciteit	10 - 250 Ah	10 - 250 Ah	10 - 300 Ah
Accuspanning		12 V	
Netspanning +/- 15%	230 V (50/60 Hz)	115 V (50/60 Hz)	115 V (50/60 Hz)
Laadkarakteristiek		IUoU	
Beschermingsklasse		IP 20	
Afmetingen (l x b x h)		315 x 110 x 200 mm	
Gewicht		5,7 kg	
Goedkeuringsmerk	CE, NSW (Australië)	cTÜVus (Canada/VS)	cTÜVus (Canada/VS)
Netbeveiliging	Europa: 16 A / Australië: 10 A	VS/Canada: 15 A	VS/Canada: 15 A
EMV-emissieklasse	A	FCC15 Class A	A

Informatie over opties ontvangt u op verzoek.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

## DRIE BUSINESS UNITS, ÉÉN PASSIE: TECHNOLOGIE DIE GRENZEN VERLEGT.

Wat in 1945 als eenmanszaak begon, is inmiddels uitgegroeid tot een onderneming die op technologisch gebied toonaangevend is in de sectoren Lastechniek, Fotovoltaiek en Acculaadtechniek. Wereldwijd hebben wij ongeveer 5.440 betrokken medewerkers in dienst. Allemaal mensen met een passie voor vernieuwing, wat ook wel blijkt uit de 1.264 toegekende octrooien. Duurzame ontwikkeling is voor ons: groene en sociale principes omzetten in rendabele oplossingen. Als innovatief koploper zijn wij daar als geen ander toe in staat.

Meer informatie over de producten van Fronius en over ons wereldwijde netwerk van handelspartners en vertegenwoordigers vindt u op [www.fronius.com](http://www.fronius.com)

Fronius International GmbH  
Froniusplatz 1  
4600 Wels  
Austria  
Tel +43 7242 241 3000  
Fax +43 7242 241 952560  
[perfect.charging@fronius.com](mailto:perfect.charging@fronius.com)  
[www.fronius.com](http://www.fronius.com)